

## インストールの確認

ドライバーのインストールが正常に行われているかの確認を行います。 コントロールパネルのデバイスマネージャーを開きます。 (Windows XP/Server2003では、システムを開き、「ハードウェア」 タブの「デバイスマネージャ」を選択します。)

「ポート(COM/LPT)」の下に仮想COMポートドライバ「USB Serial Port(COMx)」がCOMポートとして追加されていればインストールは正常に行われています。



COMポート番号を変更する場合は、「USB Serial Port(COMx)」をダブル クリックし、プロパティ画面の「ポートの設定」タブを選択、「詳細設定(A)」 ボタンをクリックします。 表示された「COMxの詳細設定」画面の「COMポート番号(P)」より変更を

M3の詳細設定			?
COMボート番号(2): COM3 / USB転送サイズ USB転送サイズ 低ポーレートでのパフォーマンスを修正する場合は、低い設定にしてください。			OK キャンセル 既定値(D)
送信(バイト):	4096 ~		
BMオプション		その他のオプション	
レスポンス問題を修正するには、低いる	食定にしてください	プラグアンドプレイ認識 シリアルプリンター認識	
待ち時間 (msec):	16 V	パワーオフ キャンセル USB未接続	
タイムアウト		クローズ時のRTS設定	
最小読み込みタイムアウト (msec):	0 ~	起動時のモデムコントロール無効設定 Enable Selective Suspend	
最小書き込みタイムアウト (msec):	0 ~	Selective Suspend Idle Timeout (secs)	5 ~

